

044 Код країни видавця / виробника (НП)

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

Перший індикатор

Не визначений

– Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

– Не визначений

Коди підполів

\$a – Код країни видавця / виробника (П)

\$b – Локальний код підпорядкованої території (П)

\$c – Код ISO для підпорядкованої території (П)

\$2 – Джерело локального коду підпорядкованої території (П)

\$6 – Зв'язок (НП)

\$8 – Зв'язок полів і номер послідовності (П)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Це поле містить дво- чи трисимвольний MARC-код для країни публікації або виробництва, якщо коду в позиції *поля 008/15-17 (Місце публікації, виробництва чи виконання)* недостатньо для передачі повної інформації про одиницю опису, яка видана чи вироблена більш ніж в одній країні. Джерелом кодів є *Список MARC-кодів для країн (MARC Code List for Countries)*, який підтримується Бібліотекою Конгресу. Це поле пов'язане з позицією *поля 008/15-17 (Місце публікації, виробництва чи виконання)*. Код, зазначений в позиції *поля 008/15-17*, записується у першому підполі \$a *поля 044*.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.

КОДИ ПІДПОЛІВ

\$a – Код країни видавця / виробника (П)

Це підполе містить дво- чи трисимвольний MARC-код для країни публікації або виробництва. Код кожної країни розміщується в окремому підполі \$a. Код, зазначений в позиції *поля 008/15-17*, записується у першому підполі \$a.

008/15-17 it

044 ## \$a it \$a fr \$a gw

[Країни виробники є Італія, Франція та Німеччина]

\$b – Локальний код підпорядкованої території (П)

Підполе містить локальний код підпорядкованої території.

008/15-17 at

044 ## \$a at \$b xna \$2 ausmarc

\$c – Код країни за ISO (П)

\$2 – Джерело локального коду підпорядкованої території (П)

Підполе містить код, що ідентифікує джерело, з якого був взятий локальний код. Джерелом коду є *Список MARC-кодів для відношень, джерел, домовленостей опусу (MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions)*.

008/15-17 at

044 ## \$a at \$b gea \$2 ausmarc

\$6 – Зв'язок (НП)

\$8 – Зв'язок полів і номер послідовності (П)

Опис підполів дивитись – *Контрольні підполя.*

ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Використання великих літер

Усі коди мов записуються алфавітними символами нижнього регістру.
